


Button Jeweller

Бездротова смарт кнопка.



Детальна інформація про пристрій
доступна за QR-кодом або посиланням:




<https://ajax.systems/support/devices/button>




Ключові можливості

У Button є **три режими роботи**: тривога, керування реле і розетками, глушіння пожежної тривоги. Тип вказується дистанційно у налаштуваннях Button інженером монтажу або користувачем з правами адміністратора.




Не потребує «пробудження»
для спрацювання



Додавання до системи за QR-кодом



Налаштування у застосунках
Ажах для смартфона і ПК



Захист від випадкової активації
тривоги: подвійним чи тривалим
натисканням

Тривожна кнопка

Button підтримує один з 8 типів подій у режимі тривоги: вторгнення, пожежа, меддопомога, тривожна кнопка, газ, несправність, затоплення або інформаційний.

Інформаційний тип використовується, наприклад, для сповіщень про вимкнення котла. Ця подія з'являється у застосунках Ажах, але не надсилається на пульт охоронної компанії (ПЦС) та користувачам у вигляді СМС.



Тип події визначається у налаштуваннях Button. Від вибраного типу залежить, який код тривоги буде надіслано на ПЦС і що буде написано у сповіщенні, яке отримає користувач. Це гарантує, що реакція точно відповідатиме загрозі.




Керування пристроями автоматизації

У режимі керування Button активує дію пристроїв автоматизації: реле та розумних розеток. Кнопка може керувати як одним пристроєм автоматизації, так і кількома одразу.

Дію пристроїв автоматизації можна прив'язати до тривалого і короткого натискань кнопки. Наприклад, увімкнути світло в магазині коротким натисканням Button і вимкнути тривалим.

Зашифрований двосторонній зв'язок



Jeweller

технологія зв'язку



Охоронна компанія і користувачі точно знають, яка кнопка спрацювала, тип тривоги кнопки, коли і де це сталося. Інформативність сповіщень та зашифрований двосторонній зв'язок забезпечує радіопротокол Jeweller.

Гранична дальність радіозв'язку Button з хабом або ретранслятором — 1300 метрів за відсутності перешкод. Для захисту від підміни протокол використовує автентифікацію пристроїв під час кожного сеансу зв'язку.

Швидке підключення і монтаж

Підключення та налаштування Button беруть час інженерів монтажу. Щоб додати кнопку до системи, достатньо відсканувати QR-код у застосунку Ajax, дати ім'я пристрою та вказати групу охорони. Кнопка налаштовується дистанційно — інженер може не приїздити на об'єкт задля того, щоб змінити тип події або створити сценарій автоматизації.

Користувачі можуть носити Button з собою. Наприклад, на шнурку або брелоку для ключів. За потреби кнопку легко зафіксувати на рівній поверхні за допомогою тримача Holder. Тримач продається окремо.

Технічні характеристики

Відповідність стандартам	EN 50131 (Grade 2)	Сумісність	Централі усі хаби Ajax Ретранслятори усі ретранслятори радіосигналу Ajax
Типи подій	Вторгнення Пожежа Меддопомога Газ Тривожна кнопка Несправність Затоплення Інформаційний Налаштовується PRO або користувачем з правами адміністратора. Тип події вказується, коли Button Jeweller працює в режимі тривожної кнопки	Режими роботи	1. Тривожна кнопка 2. Керування пристроями автоматизації 3. Глушіння синхронної тривоги пожежних датчиків Ajax Налаштовується PRO або користувачем з правами адміністратора
Зв'язок з хабом або ретранслятором	 Технологія зв'язку Jeweller Діапазони частот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежить від регіону продажу Максимальна ефективна випромінювана потужність (ERP) до 20 мВт	Захист від випадкових натискань	Подвійне або тривале натискання Налаштовується PRO або користувачем з правами адміністратора. Захист можна увімкнути, якщо Button Jeweller працює в режимі тривожної кнопки

Зв'язок з хабом або ретранслятором	Дальність радіосигналу до 1300 м Між хабом або ретранслятором та кнопкою Захист від підміни автентифікація пристроїв		
Живлення	1 батарея CR2032	Робочі параметри	Діапазон робочих температур від -10°C до +40°C Допустима вологість до 75% Клас захисту IP55
Корпус	Колір чорний, білий Розміри 47 × 35 × 13 мм Вага 16 г	Комплектація	Button Jeweller 1 батарея CR2032 попередньо встановлена Двосторонній скотч Коротка інструкція